

KDK
Electronics

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ K.D.K
NHÀ SẢN XUẤT ÂM THANH TRỢ GIẢNG CHUYÊN NGHIỆP

ĐỊA CHỈ: 85 Đường số 9, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0903 942 078
Email: kdkhcm@gmail.com
Website: kdkvietnam.com

SINGPC ViewSonic HIKVISION eClass

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THANH HÓA

Tầng 1 Toà nhà CT2, Chung cư Xuân Mai, Đại lộ Hùng Vương,
khu đô thị mới Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

CATALOGUE - KEC-H3819

Amplifier kỹ thuật số mini với USB và Bluetooth

KDK
Electronics

BỘ AMPLY LOA PHÒNG HỌC

Bao gồm 01 micro không dây, 01 loa 15w, 01 Amply 30w
Có tủ bảo vệ kèm khoá số



GIỚI THIỆU CHUNG:

Bộ Amply loa trợ giảng K.D.K

– Mã hàng: KEC-H3819

– Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Sản xuất Điện tử K.D.K

– Xuất xứ: Việt Nam

– Kích thước Amply (dài x rộng x cao) : (30 x 21 x 11)cm, – Chất liệu Amply làm bằng thép và sơn tĩnh điện cao cấp, thiết kế dạng Tủ gắn treo tường gọn nhẹ tính thẩm mỹ cao. Có thể cất Micro đeo đầu vào tủ và khoá lại nhằm bảo vệ thiết bị, khóa số kèm theo tủ.

– Bộ Amply 01 loa phòng học bao gồm 01 micro không dây đeo đầu, Amply có tính năng kết nối Bluetooth, thẻ nhớ, USB, AUX Amply có thể kết nối với màn hình TV, màn hình tương tác và máy vi tính để đồng bộ dữ liệu âm thanh hình ảnh, Amply có màn hình LCD hiển thị các tính năng, và tích hợp bộ thu sóng Micro bên trong Amply.

– Amply có công suất 30w, điện áp 220v

– Loa kết cấu gỗ MDF, công suất 15w, âm thanh trung thực vừa đủ nghe, không làm ảnh hưởng các lớp bên cạnh.

– Kích thước loa (dài x rộng x cao) : (30 x 21 x 11)cm

– Micro đeo đầu không dây kết cấu nhựa cao cấp, có thể điều chỉnh âm lượng to nhỏ trực tiếp trên Micro, Micro có màn hình LCD hiển thị tần số và tình trạng Pin sạc và có thể thay đổi trên 40 tần số,

ĐẶC TÍNH

- Thiết kế nhỏ gọn, sang trọng.
- Công suất định mức 30W.
- Ngõ ra loa & 4 -16 ohms.
- Tích hợp công kết nối USB/ Mp3, AUX, đài FM & Bluetooth.
- Kèm 01 Micro không dây đeo đầu tích hợp pin sạc.
- 1 đầu vào MIC 0.3 hoặc 6,3mm
- Được tích hợp mô-đun bộ khuếch đại Class-D và công suất chuyển mạch kỹ thuật số
- Hiển thị thông tin chức năng kỹ thuật số.
- Điều khiển âm lượng riêng cho Mic1, Echo riêng, Nhạc riêng
- Hỗ trợ đa nguồn điện AC100-240V –Output (9V/1,2A)

KEC-H3819 là Amplifier Mini Kỹ thuật số được thiết kế với USB / FM và Bluetooth.

Đầu ra của loa là 4-16 Ohm, 1 đầu vào Micro có dây 0.3 hoặc 6.3mm ở mặt trước, điều khiển âm lượng riêng cho từng Mic và AUX,

	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã hàng	KEC-H3819
Công suất định mức	30W
Đầu ra loa	4Ohms-8 Ohms-16 Ohms
Diễn giải	Amplifier kỹ thuật số mini với USB và Bluetooth
Kết nối	Đầu vào Jack cắm 0.3 hoặc 6.3mm, Ổ cắm XLR cân bằng MIC, Đầu vào line 1,
Cân chỉnh	Mic 1 Vol riêng, Mp3/FM Vol riêng, Echo Vol riêng
Độ nhạy đầu vào MIC1	5mV
Độ nhạy đầu vào AUX1	350mV
Đáp ứng tần số MIC	180Hz~10kHz (± 3 dB)
Đáp ứng tần số AUX	70Hz~16kHz (± 3 dB)
Tiếng ồn	<5mV (Thiết bị đầu cuối 4 ohm)
THD	<1% 1KHz
Bảo vệ	Tự ngắt khi quá tải và nhiệt độ cao
Điều chỉnh Echo	10dB (± 2)
Điều chỉnh Nhạc	10dB (± 2)
Cung cấp điện định mức	AC~110-220V
Điện áp định mức	30W/4 Ω ,
Kích thước máy (C x R x S)	300*210*110mm
Khối lượng tịnh	2.kg